

取扱説明書 つなぎかたガイド
 接続・設定するときにお読みください
 Speed Wi-Fi NEXT WX04
 技術基準適合認証品

ごあいさつ
 このたびは、Speed Wi-Fi NEXT WX04 (以下、「本製品」と表記します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前に「つなぎかたガイド」(本書) および「ご利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

- 同梱品一覧**
 ご使用いただく前に、下記の同梱物がすべてそろっていることをご確認ください。
- Speed Wi-Fi NEXT WX04 (本体)
 - USB2.0 Type-C-A変換ケーブル (GXE-000771)
 - ACアダプタ (NAD11PQA) (別売) と接続して本製品を充電する場合に使用します。また、本製品とパソコンを接続する場合や、クレードル (別売) と ACアダプタ (NAD11PQA) (別売) を接続して本製品を充電する場合にも使用します。
 - 電池バック (NAD34UAA)
 - つなぎかたガイド (本書)
 - ご利用にあたっての注意事項 (保証書付)
 - 背面カバー

- 保証書を含め同梱品は大切に保管してください。
 - ACアダプタは同梱されていません。指定の充電用機器 (別売) をお買い求めください。詳しくは、「ご利用にあたっての注意事項」の「周辺機器」を参照してください。
 - 本文中で使用している本製品のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。
- 取扱説明書について**
 「つなぎかたガイド」(本書)として、本製品をお使いになるための、主な機能の主な操作および設定の説明が記載されています。本製品の取扱説明書として、同梱の「つなぎかたガイド」(本書) および「ご利用にあたっての注意事項」、WiMAX Support Information ホームページで提供の「取扱説明書 詳細版」をご用意しています。本書ではそれらを総称して「取扱説明書」と表記します。
- さまざまな機能のより詳しい説明を記載した「取扱説明書 詳細版」の PDF ファイルは、本製品内にも保存されています。
 - 本製品とパソコンなどを無線 LAN (Wi-Fi®) または USB2.0 Type-C-A変換ケーブルで接続し、Web ブラウザを起動しアドレス入力欄に「http://192.168.1.79.1」と入力し Wi-Fi 設定 Web の詳細設定ページにログインし「情報」→「メニュー」
 - 「取扱説明書」の PDF ファイルは、WiMAX Support Information ホームページからダウンロードできます。https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx04/index.html

英語版の「取扱説明書」が必要な方へ
 You can download the English version of the "Setup Guide" and "Notes on usage" from the WiMAX Support Information website (available from approximately one month after the product is released).
 「つなぎかたガイド」(英語版) と「ご利用にあたっての注意事項」(英語版) を WiMAX Support Information ホームページに掲載しています (発売約 1 ヶ月後から)。
 Download URL: https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx04/index.html

本書の表記方法について
 ■掲載されているイラスト・画面表示について
 ・本書は au Nano IC Card 04 LE U を取り付けた状態の画面表示・操作方法となります。
 ・本書に記載しているイラストや画面は、実際のイラストや画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 ・本書では本体カラー「アクアブルー」の表示を例として説明しています。
 ・本書では「au Nano IC Card 04 LE U」の名称を「au IC カード」と表記しています。
 ・本書では同梱品の「USB2.0 Type-C-A 変換ケーブル」の名称を「USB ケーブル」と表記しています。
 ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

本製品のご利用について
 ・本製品をご利用になる前に、「ご利用にあたっての注意事項」または「取扱説明書 詳細版」の「安全上のご注意 (必ずお守りください)」をお読みください。
 ・故障とお考えになる前に、「ご利用にあたっての注意事項」の「故障とお考えになる前に」で症状をご確認ください。
 ・通信は、身体から 1.5 センチ以上離し、かつその間に金属 (部分) が含まれないようにしてください。
 ・サービエリア内でも電波の届かない場所 (トンネル、地下など) では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
 ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご注意ください。(ただし、WiMAX 2+ 方式および LTE 方式は通信上の高い物理・秘通機能を備えています)
 ・本製品は国内でのみご利用が可能です。国外に持ち出たての使用はできません。
 ・(This Product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
 ・本製品は電波法に基づく無線局です。電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のために提供いただく場合がございます。
 ・本製品は電波法に基づき特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本製品ディスプレイに「設定」ボタンで確認することができます。確認方法は、ホーム画面 - 「情報」 - 「端末情報」をタップし「設定」ボタンをタップしてください。
 ・本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
 ・本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られています。一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット (点) が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 ・通常のゴミと一緒に捨ててはいけません。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品 (オプション品含む) や電池バックの回収に協力ください。au ショップなどで本製品や使用済み電池バックの回収を行います。

ご利用になる前に
 ・本製品は WiMAX 2+ 方式および LTE 方式を利用してデータ通信を行うことができます。ご利用になる際は、以下の通信モードを選択いただけます。
 ・ハイスピード: WiMAX 2+ ネットワークに接続します。
 ・ハイスピードプラスエリア: WiMAX 2+ または LTE ネットワークに接続します。
 ・通信モードの選択、設定方法については、「取扱説明書 詳細版」の「4-2 通信モードを切り替える」を参照してください。
 ・本製品は USB 2.0 および USB 3.0 (パソコンから独自の USB ポートを除く) に対応しており、USB ポートを備えたパソコンでご使用になります。また、USB 2.0 対応のパソコンと接続した場合は、USB 2.0 規格の転送速度となります。
 (同梱品の USB ケーブルは、USB 2.0 規格です。)

各部の名称と機能

名称	機能
①ディスプレイ (タッチパネル)	本製品の状態や通知情報などが表示されます。
②USB ポート (Type C)	USB ケーブル (同梱品) を接続するとき、またはクレードル (別売) に接続するときに使用します。
③電源ボタン	電源の ON/OFF を行います。ディスプレイを起動/消灯させるときに使用します。ロック状態するときや、休止状態や充電中に電源ボタンを長押しすると、電源がオフになります。
④SIM カードスロット	au IC カードを挿入します。
⑤ストラップ 取り付け穴	ストラップを取り付けるときに使用します。

アンテナは、本体に内蔵されています。通信中に本体を手でおおすと通信品質に影響を及ぼす場合があります。

タッチパネルの使いかた

本製品は、直感的に操作可能なタッチパネルを搭載しています。静電容量方式で指の動作を感知することで操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れて動作するように設計されています。指で強く押ししたり、先が尖ったもの (爪/ボールペン/ピンなど) を押し付けたりしないでください。
- 次の場合はタッチパネルに離れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼つての操作
 - ディスプレイ (タッチパネル) に水滴が付着または結露している状態での操作
 - 濡れた指または汗で湿った指での操作
 - 指 2 本以上での操作

◆**タップ**
 タッチパネルに軽く触れて指を離す

◆**スライド**
 タッチパネルに指を触れたまま滑らせる

◆**ロック画面が解除されたら、鍵アイコン** をスライドして解除してください。ホーム画面に戻ります。

◆**ホーム画面に戻るときは、** ボタンをタップします。

◆**ロック画面が表示されたら、鍵アイコン** をスライドして解除してください。ホーム画面に戻ります。

au IC カードを取り付けよう

au IC カードの取り付けは、本製品の電源を切ってから行います。USB ケーブルやクレードル (別売) が接続されているときは取り外してください。

- ロックを解除してカードスロットを立ち上げ、au IC カードの IC (金属) 面を上側にして、カードスロットにまっすぐ挿入する
- カードスロットを倒し、上面の金具を軽く押しながら矢印の方向にスライドさせロックする

◆**au IC カードにはお客様の電話番号などが記録されています。**
 ・本製品は au Nano IC Card 04 LE U に対応しております。
 ・正しい挿入方向をご確認ください。故障や破損の原因となります。
 ・※ 無理な取り付けはしないでください。故障の原因となります。
 ・※ SD カードや変換アダプタを取り付けた IC カードを挿入しないでください。故障の原因となります。
 ・※ au IC カードの IC (金属) 部分に触れたり、傷つけないようにご注意ください。
 ・※ au IC カードを取り付けず、WAN 側回線でのデータ通信などをご利用できません。
 ・※ au IC カードを正しく取り付けない場合や au IC カードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
 ・本製品の端末情報 (電話番号、ICCID など) はディスプレイ (タッチパネル) にて確認することができます。
 確認方法: ホーム画面 - 「情報」 - 「端末情報」

電池バックを取り付けよう

- リサイクルマークなどの表示面を上にして電池バックを奥までスライドさせて押し込む
- 背面カバーを取り付ける

本製品の端子部と電池バックの▲ (端子部) を合わせ①の方向に取り付け、②の方向にはめ込んでください。

◆**本製品専用の電池バックをご利用ください。**

◆**電池バックの取り外しかた**
 電池バックの取り外し部分を持ち上げて、矢印の方向に引き出して取り外す

◆**背面カバーを取り付ける**
 背面カバーの向きを確認して本製品に合わせるように装着し、以下イラスト内の○の部分をしっかり押しながら隙間がないように取り付けてください。

◆**充電をしよう**
 ○部分を押し、しっかり取り付けてください。

充電をしよう

◆**充電をしよう**
 充電ケーブルの USB コネクタ (Type C) を接続する

◆**もう一方の USB コネクタ (Type A) を AC アダプタ (別売) に接続して、AC アダプタ (別売) の電源プラグを電源コンセントに接続する**
 ・USB コネクタ (Type A) は USB 2.0 のついている面が下になるように、ACアダプタ (別売) に接続してください。
 ・ACアダプタ (別売) が抜けないようにご注意ください。
 ・電源 OFF または休止状態での充電中に電源ボタン (○) を押しと、充電の残量 (%) が表示されます。
 ・電池バックの取り付け後のご利用開始時、電池保護のために満充電を停止します。
 ・※ [充電タイプ充電] を ON にすると、電池残量が約 70% になります。
 ・充電タイプ充電を ON にすると、電池残量が約 70% を充電を停止します。電池残量が十分ある状態で頻りに充電を繰り返すことによって、電池バックの劣化が早まることを防ぎます。(初期設定: OFF)
 ・操作: ホーム画面 - 「メニュー」 - 「ECO 設定」 - 「充電タイプ充電」

STEP 1 設定の準備をしよう (つづき)

電源を入れよう

◆**電源を入れよう**
 本製品のディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタン (○) を長押しして電源を入れる (電池バック取り付け直後もしくは完全電源 OFF から電源を入れる場合は、「NEC」と表示される途中、電池残量を表示します)。
 ※ ホーム画面 (「ディスプレイ表示」について) (裏面) を参照してください。STEP2へお進みください。

◆**確認**
 最新のファームウェアであることをご確認ください。(確認方法: ホーム画面 - 「設定」 - 「メンテナンス」 - 「ファームウェア更新」)
 本製品のバージョンは、ディスプレイ (タッチパネル) で確認します。(確認方法: ホーム画面 - 「情報」 - 「端末情報」 - 「ファームウェアバージョン」)
 ファームウェアのバージョンアップ方法は、「取扱説明書 詳細版」の「11-1 ファームウェア更新」を参照してください。

◆**確認**
 本製品の以下の情報を確認します。

・プライマリ SSID (SPWN_N34_xxxxxx) ・パスワード (AES) (13 桁の英数字)
 [ディスプレイ (タッチパネル) で確認する方法]
 ホーム画面 - 「情報」 - 「Wi-Fi 情報」

◆**確認**
 本製品の以下の情報を確認します。

・ホーム画面から設定する場合は、[設定] - 「[無線 LAN 設定]」で [WPS] をタップすると、ネットワーク名 (SSID) が表示されます。

STEP 2 設定ウィザードから Wi-Fi 設定お引越し機能と WPS で無線 LAN (Wi-Fi®) 接続しよう

本製品とパソコンやゲーム機、スマートフォンなどの無線 LAN (Wi-Fi®) 端末を接続し、データ通信ができます。本製品に無線 LAN (Wi-Fi®) 端末を最大 10 台まで接続することが可能です。ただし、周囲の電波環境によっては上限まで接続できない場合があります。
 ※ 無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

[Windows パソコンの場合]

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

STEP 3 接続状態を確認しよう

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

POINT 1 手動設定で無線 LAN (Wi-Fi®) 接続するには

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

[Mac OS の場合]

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

[iPad/iPhone/iPod touch の場合]

◆**無線 LAN (Wi-Fi®) 機能と Bluetooth® 機能 (裏面) は同時に利用することはできません。**

