

# MediaPointIP2 ファームウェア バージョンアップ方法について

MediaPointIP2 のバージョンアップする手順を以下に説明します。

## -注意事項-

- バージョンアップ中は、絶対に電源コードを抜かないでください。
- バージョンアップ中に電源 OFF した場合、故障の原因となる場合があります。

## 1. 準備

- 弊社ホームページより、バージョンアップデータをダウンロードします。
- バージョンアップ対象の MediaPointIP2 とバージョンアップデータを格納したパソコンは同一ネットワーク上に設置してください。

## 2. バージョンアップ手順

- ①ダウンロードして頂いた mpip2\_update.zip を解凍します。
  - ・ MediaPointIP2\_Update\_Server.msi

- ②パソコンにアップデートサーバソフトをインストールします。
  - インストーラファイル MediaPointIP2\_Update\_Server.msi をダブルクリックします。
  - セットアッププログラムが起動されます。画面の指示に従い、インストールします。

※インストールする場合、インストールするパソコンに Windows インストーラエンジンが含まれている必要があります。OSを確認の上、予め Windows インストーラエンジンをインストールしてください。

- ③インストール後、スタートメニューに[NEC エンジニアリング]フォルダが作成されていますので、[Mediapointip2] -> [MediapointIP2\_Update\_Server]を選択し、アップデートサーバを起動します。

### ④ファームウェアバージョンアップ

MediaPointIP2 のリモコンを用いて、以下の操作手順でバージョンアップを行ってください。

- a) [メニュー] ボタンを押し、「メインメニュー」を表示します。
- b) 「Environment (環境設定)」アイコンを選択します。
- c) 「Administrator (管理者設定)」アイコンを選択します。
- d) 「バージョンアップ」を選択します。
- e) 接続先サーバ IP アドレスに、パソコン側の IP アドレスを入力し、カーソルを開始に移動し、ENTER キーを押下します。

バージョンアップを開始します。  
バージョンアップは、約 3-5 分程度で完了します。

完了後は、装置が自動的に再起動されます。

⑤再起動後、

[メニュー] - [Maintenance(メンテナンス)] - [Information (装置情報)]  
のアイコンを選択し、最新バージョンとなっていることを確認してください。

以上でバージョンアップ作業は終了です。