

MEDIAPOINT HD ファームウェア バージョンアップ方法について

MEDIAPOINT HD のバージョンアップする手順を以下に説明します。

バージョンアップ方法には USB メモリを用いる方法(方法①)と、インターネットブラウザを用いる方法(方法②)があります。

-注意事項-

バージョンアップ中は、絶対に電源コードを抜かないでください。

バージョンアップ中に電源 OFF した場合、故障の原因となる場合があります。

1. 準備

- ・弊社ホームページより、バージョンアップデータをダウンロードします。
- ・ダウンロードして頂いた XX.XX.XX.XX.zip を解凍します。
解凍したフォルダに XX.XX.XX.XX.dat があることを確認してください。
※XX にはバージョンの名前が記されています。

2. バージョンアップ手順

【方法① USB メモリを用いる方法】

- ① バージョンアップデータ(XX.XX.XX.XX.dat)を、USB メモリ内に格納します。
- ② USB メモリを、装置本体の前面(または後面)にある USB メモリ挿入口に差し込みます。
- ③ しばらくすると、USB メモリを自動認識しバージョンアップ確認画面が表示されるので「はい」を選択し、エンターボタンを押下します。

バージョンアップが開始されます。

バージョンアップは、3-5 分程度で完了します。

完了後は装置が自動的に再起動します。

※バージョンアップが完了すると USB メモリ内のバージョンアップデータは自動的に削除されます。

【方法② インターネットブラウザを用いる方法】

- ① バージョンアップ対象の MEDIAPPOINT HD とバージョンアップデータ (XX.XX.XX.XX.dat) を格納したパソコンを同一ネットワーク上に設置してください。
- ② インターネットブラウザのアドレス欄に、対象の MEDIAPPOINT HD の IP アドレスを入力・決定し、MEDIAPPOINT HD のログイン画面に移動します。

※インターネットブラウザには Internet Explorer のバージョン 9 以上、または HTML5 に対応した FireFox, Google Chrome をご利用ください。

- ③ ブラウザアクセス管理パスワードを入力しログインします。

※パスワードの初期値は「1234」です。

- ④ [設定]->[環境設定]->[システムの更新]のアイコンを選択します。
- ⑤ [システムの更新]をクリックします。
- ⑥ [browse]をクリックし、バージョンアップデータを指定します。
- ⑦ [submit]をクリックします。
- ⑧ バージョンアップ確認画面が表示されます。アップデートを開始するには「はい」をクリックします。

バージョンアップが開始されます。

バージョンアップは、3-5分程度で完了します。

完了後は装置が自動的に再起動します。

3. バージョン確認手順

バージョンアップ完了後、[設定]->[環境設定]->[システム情報]のアイコンを選択し、システムバージョンが最新になっていることを確認してください。

以上でバージョンアップ作業は終了です。